



<b>ELEKTRISK TILKOBLING</b>	<b>Styra I/O 4400</b>
Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 0,24 maks. 1,44 ved 24 V
Amp	min. 0,010 maks. 0,060 ved 24 V
<b>OMGIVELSER</b>	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet %	10 til 90
<b>UTGANGER</b>	
Antall utganger	4
Kontaktdata relé	28 V, 1 A
Reléfunksjon	Variierende
Sikring	1A PTC per relé
PWR/ISO	Justerbart per relé
Lysdiode ved aktiv utgang	Ja
<b>INNGANGER</b>	
Antall innganger	4
Potensialfri kobling eller bryting detekteres	Ja
Dobbeltbalanserte sensorer kan tilkobles	Ja
Konfigurasjon av skifteverdier fra Multiaccess	Ja
Pulstellerfunksjon ifølge SO	Ja
Lysdiode indikerer inngangsstatus	Ja
<b>KOMMUNIKASJON</b>	
Kommunikasjon til Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i sentralen.
<b>MÅL I MM</b>	
Høyde	65
Bredde	98
Dybde	18
Nettovekt i kg	0,10

**PORTTELEFON BESTILLING ADGANG**

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

**www.aptus.se**

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se

