

ELEKTRISK TILKOBLING	
Strømforsyning V DC	24
Forbruk Watt	min. 0,24 maks. 0,36 ved 24 V
Amp	min. 0,010 maks. 0,015 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet %	10 til 90
DATA	
Antall porttelefondører	4 (dør 5 – dør 8)
Totalt antall porttelefondører i sentral	8
Antall A485-porter	4
Omkoblingsbar utspenning 12/24 V per port	Ja
Utspenning sikret per A485-port	2,5 A (12 V/24 V)
Maksimalt strømuttak for hele sentralen	10 A
Automatisk tilbakestilling av sikring	Ja
Sentral styring av spenning per port (På/Av)	Ja
Lysdioder som indikerer kommunikasjonsstatus	Ja
Lysdioder som indikerer sikringsstatus	Ja
Utløst sikring logges til Multiaccess Styra	Ja
KOMMUNIKASJON	
Kommunikasjon til Styra 3000	RS 485 (A485)
PORTTELEFONI	
RINGA 1307	Ja, (fra Ringa FW C0)
RINGA 1507	Ja
RINGA 1707	Ja, (fra Ringa FW C0)
AT20	Ja, via Styra Porttelefonkort 4400
AT21	Ja, via Styra Porttelefonkort 4400
AT10, AT30, AT70	Nei
MÅL I MM	
Høyde	65
Bredde	98
Dybde	26
Nettvekt i kg	0,10

Styra Porttelefonkort 4800

PORTTELEFON ADGANG



04.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se